

# 感震センサー動作後 電気の復旧方法



強い地震のあとで停電したらご確認ください

自宅だけが  
停電している

分電盤の**主幹ブレーカ**※1が  
「OFF」になっている

※1. 下部の写真をご参照ください

感震センサーが  
動作した可能性あり

復旧方法

周辺の家屋も  
停電している

お住まいの地域が  
停電しています

しばらくたっても電気が復旧しない場合は、電力会社（送電会社）へお問い合わせください。

## ①家電製品の安全をご確認ください



電気ストーブへ衣類などが落下していませんか？



家電製品が転倒していませんか？



電気コードが重量物の下敷きになっていませんか？

## ②分電盤の主幹ブレーカを「ON」にしてください

主幹ブレーカ

OFF  
(動作)

指でハンドルを  
上げてください

ON



一般的な住宅用分電盤  
(感震センサー付き)

感震センサー



震度5強相当以上の地震を感知すると主幹ブレーカが動作します。